PLANTA BAIXA – SUBSOLO

ESCALA: 1/50

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANT
	Placa de Saída de Emergência, em PVC, Seta Direita, 13x26cm, fotoluminescente, verde/branco, h=1,80m	03
	Placa de Saída de Emergência, PVC, seta esquerda, 13x26cm, fotoluminescente, verde/branco, h=1,80m	03
	Luminária autônoma LED, EXISTENTE, seta ACIMA, FACE ÚNICA, 18x24cm, branco/verde, h=2,20m	01
	Luminária autônoma LED, EXISTENTE, seta SAÍDA, nas duas faces,, 18x24cm, branco/verde, h=2,20m	03
	Luminária autônoma LED, EXISTENTE, seta SAÍDA, a remanejar para os novos locais	00
	Luminária de Emergência 30 Leds, NOVA, 2W, autonomia de 6 horas, h=2,20m	01
	Luminária de Emergência 30 Leds, NOVA, 2W, autonomia de 6 horas, 100 lúmens, h=2,20m	02
	Luminária de Emergência autônoma, 2 faróis de 40 LEDS, 400 lúmens, autonomia de 3 horas, h=2,20m	04
	Tomada 2P+T, com caixa de PVC, fixada no teto, para luminária autônoma	04
	Luminária de Emergência 30 Leds, a remanejar	04
	Luminária de Emergência 30 Leds, existente	01
	Extintor de água pressurizada, 10L, com disco de sinalização e suporte	01
	Substituir mangueira de incêndio de 15m	02
	Botoeira para acionamento à distância de bomba de incêndio, com botão apenas para ligar	00
	Eletroduto em PVC rígido , diâmetro 3/4", a ser fixado no teto, para tomada de luminária autônoma	24,00m
	Eletroduto flexível tipo sealtubo, diâmetro 3/4", a ser fixado no teto, para tomada de luminária autônoma	6,00m
	Condulete tipo T, PVC rígido, diâmetro 3/4", a ser fixado no teto, para tomada de luminária autônoma	06
	Condulete tipo C, PVC rígido, diâmetro 3/4", a ser fixado no teto, para tomada de luminária autônoma	02
	Condulete tipo LR, aço galvanizado, diâmetro 1/2", a fixado no teto, para tomada de luminária autônoma	01
	Condulete tipo LL, aço galvanizado, diâmetro 1/2", a fixado no teto, para tomada de luminária autônoma	01

CONSIDERAÇÕES

1	Cabo multipolar 3x2,5mm², para tomadas e botoeiras de acionamento
2	Os eletrodutos serão do tipo PVC rígido. Flexível só quando for para transpor obstáculos
3	Eletrodutos exclusivos para instalação elétrica do sistema de combate a incêndio, não utilizar com outros circuitos
4	O trecho de eletroduto aparente, ao lado do hidrante, será pintado em esmalte epóxi, cor vermelha.
5	As tomadas da luminária autônoma serão embutidas no forro, na mesma direção da luminária.
6	As botoeiras de acionamento da bomba de incêndio serão interligadas ao quadro de comando de bombas
7	As curvas serão realizadas com condulete. Usar eletroduto flexível apenas para transpor vigas ou obstáculos.
8	Os eletrodutos serão identificados com etiqueta, indicando a exclusividade de circuito elétrico para o sistema de combate
9	Os eletrodutos que serão expostos ao sol deverão ser em eletroduto galvanizo, pintado na cor vermelha, em esmalte epóxi
10	As luminárias autônomas existentes, que estiverem sem funcionar, terão sua placa de controle consertada e limpas de oxidação
11	As luminárias autônomas serão ligadas a um circuito EXCLUSIVO, a no Quadro que não esteja integrado ao gerador do prédio

MPF Procuradoria da República em Pernambuco
Ministério Público Federal

Incêndio - Hidrantes

PROJETO BÁSICO DE REFORMA DA PRPE: HIDRANTES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TÍTULO
Planta Baixa Subsolo

QUADRO DE ÁREAS
Área do Terreno: 8.241,55 m²
Área de Construção: 4.212,83 m²
Área Solo Natural: 2.999,56 m²
Área de Cobertura: 1.937,93 m²

FOLHA
01/05

ENDEREÇO
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1800
Espinheiro - Recife/PE - CEP: 52.021-170

REVISÃO:

DATA	MOTIVO	REVISOR
Outubro/2024	Versão Inicial	